

La gamma di Multiplexer SICURIT

Consentono la registrazione simultanea di 4/8 telecamere e di vedere in doppio Quad o le singole telecamere su di un altro monitor. Compatibile con tutti videoregistratori; In fase di riproduzione è possibile richiamare le immagini per singola telecamera o in Quad. La sequenza delle telecamere può essere programmata da 0 a 99 secondi a pieno schermo. Ora, data e otto caratteri possono essere inseriti per ogni singola telecamera. Dotati di menu a video per una semplice programmazione. Uscita d'allarme per mancanza di segnale video.

<i>Standard Video</i>	CCIR
<i>Risoluzione</i>	720 (H) x 564 (V) pixel (a colori)
<i>Velocità di campion.</i>	50 campi al sec.
<i>Ingressi telecamere</i>	prese BNC, 1 Vpp / 75 Ω
<i>Uscite</i>	1 BNC, 1 Vpp / 75 Ω o S-VHS
<i>In/out videoregistratore</i>	1 BNC, 1 Vpp / 75 Ω o S-VHS
<i>Terminale C-BUS</i>	NO
<i>Uscita monitor</i>	1 BNC + 1 S-VHS
<i>Ingressi allarme</i>	BNC x 4/8 (in base ai modelli)
<i>Uscite allarme</i>	1 uscite relé
<i>Interfaccia</i>	1 ingresso RS-232
<i>Temp. di funzionamento</i>	da 5° a 40°C
<i>Lingue del menu</i>	Francese, Tedesco, Inglese
<i>Alimentazione</i>	12 Vcc (230 Vca con alimentatore incluso)
<i>Assorbimento</i>	circa 12W
<i>Dimensioni</i>	430 x 50 x 248 mm (L x H x P)
<i>Peso</i>	circa 2,1 Kg



Modelli per 4 Telecamere B/N e Colore

MPX104BN

Multiplexer duplex per 4 telecamere B/N

MPX104COL

Modelli per 8 Telecamere B/N e Colore

MPX108BN

Doppio Quad Multiplexer duplex per 8 telecamere B/N

MPX108COL

Doppio Quad Multiplexer duplex per 8 tel. COLORE